



DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)	Farbe	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	650 g	24.50 x 6.80 x 13.70 cm	anthrazit	436 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm
4019588800014	0001/4981	648 g	24.50 x 6.80 x 13.70 cm	weiß	436 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm

ANSCHLÜSSE	Systemleistung: 1.5 W (RMS)	Nennspannung: 230 V
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Frequenz: 50 Hz
BEDIENUNG/KOMFORT	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W	Netzteil: DC 6 V / 500 mA
Wecktimer: Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W	Netzteilart: Extern
Sleeptimer: Ja	RADIO/EMPFANG	UMGEBUNG
Snooze-Funktion: Ja	DAB+: 174 - 240 MHz	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Programmspeicher Favoriten UKW: 2	UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz	Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
Programmspeicher Favoriten DAB+: 2	Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne	LIEFERUMFANG
DISPLAY	RADIOTYP	DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung
Größe: 4.5 Zoll	Stationäres Radio: Ja	
Dimmbar: Ja	SONSTIGE FEATURES	
Typ: LCD	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch	
LAUTSPRECHER	STROMVERSORGUNG	
Mono-Lautsprecher: Ja		

KEYFEATURES	
Uhr	UKW / RDS
Wecker / Sleeptimer	DAB+